


Annexe A

Prévision de la charge locale 2003-2017 et 2004-2018 Postes Laurent, Des Sources et Saraguay



**Prévision de la pointe hivernale des postes satellites
2003-2017**

No. de rapport :
No. de dossier :
Date : 30 juin 2003

Orientations du réseau
Direction Plans et stratégies d'affaires
Vice-présidence Réseau

Poste Des sources 25

POSTE	HISTORIQUE					PRÉVISIONS															
	98-99	99-00	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	
% accroissement	2,3%	4,2%	1,2%	5,9%		2,2%	1,0%	0,5%	0,3%	0,5%	0,5%	0,5%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	
Accroissement (MW)	9,3	18,0	5,0	25,3		11,1	5,1	2,4	1,6	2,6	2,7	2,7	3,2	2,7	2,7	2,7	2,2	2,2	2,2	2,2	
POINTE LUE (MW)				425,0	518,0																
POINTE NORMALISEE (MW)	414,4	446,6	430,2	454,4	508,2	519,3	522,0	524,4	526,0	528,6	531,3	533,9	537,1	539,8	542,5	545,3	547,5	549,6	551,9	554,1	
TRANSFERT (MW)						-3,8															
TRANSFERT (MW)						1,4															
TRANSFERT (MW)																					
POINTE NORMALISÉE APRES XFERT (MW)	429,0	425,0	429,0	448,0	508,2	516,9	522,0	524,4	526,0	528,6	531,3	533,9	537,1	539,8	542,5	545,3	547,5	549,6	551,9	554,1	
MVAR de la charge	94,0	94,0	97,0	119,0	147,2	146,9	148,3	149,0	149,5	150,2	151,0	151,7	152,6	153,4	154,2	154,9	155,6	156,2	156,8	157,5	
MVAR condensateur	27,0	70,0	42,0	0,0	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	82,2	
RÉSULTANTE MVAR LUE	67,0	24,0	55,0	119,0	65,0																
RÉSULTANTE MVAR NORMALISÉE				125,1	66,0	64,7	66,1	66,8	67,3	68,0	68,8	69,5	70,4	71,2	72,0	72,7	73,4	74,0	74,6	75,3	
POINTE LUE (MVA)				441,3	522,1																
POINTE NORMALISEE (MVA)				464,0	512,5																
POINTE DE POSTE VALIDÉE (MVA)	434,0	426,0	433,0	464,0	512,5	520,9	526,2	528,6	530,2	533,0	535,7	538,4	541,7	544,5	547,3	550,1	552,3	554,6	556,9	559,2	
Capacité ferme	560,0	560,0	560,0	560,0	541,3	541,3	541,3	541,3	541,3	541,3	541,3	541,3	541,3	541,3	541,3	541,3	541,3	541,3	541,3	541,3	
Taux utilisation					95%	96%	97%	98%	98%	98%	99%	99%	100%	101%	101%	102%	102%	102%	103%	103%	
F.P. nat.				0,9630	0,9619																
Producteur privé				0,0	0,0																
Pointe non diversifiée des lignes (MVA)				499,8	533,9	542,4	547,6	550,1	551,7	554,4	557,1	559,9	563,2	565,9	568,7	571,5	573,8	576,0	578,3	580,6	
Capacité des lignes (MVA)				n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	
POINTE DE POSTE PRÉVUE (MVA)				459,8																	

Poste Laurent 12


POSTE	HISTORIQUE					PRÉVISIONS														
	98-99	99-00	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18
% accroissement	5,8%	2,8%	3,1%	5,1%		4,6%	3,0%	0,4%	0,3%	0,5%	0,5%	0,5%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
Accroissement (MW)	5,2	2,6	2,9	4,7		4,5	2,7	0,4	0,3	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
POINTE LUE (MW)				94,0	99,5															
POINTE NORMALISÉE (MW)	95,2	96,2	95,5	98,6	98,8	103,3	92,8	93,2	93,5	93,9	94,4	94,9	95,4	95,9	96,4	96,9	97,3	97,6	98,0	98,4
TRANSFERT (MW)						-8,6														
TRANSFERT (MW) MOR12						-1,4														
TRANSFERT (MW) FLE12						-3,2														
TRANSFERT (MW) DOL12																				
POINTE NORMALISÉE APRÈS XFERT (MW)	94,0	93,0	94,0	95,0	98,8	90,1	92,8	93,2	93,5	93,9	94,4	94,9	95,4	95,9	96,4	96,9	97,3	97,6	98,0	98,4
MVAR de la charge	31,0	33,0	34,0	35,0	33,5	30,3	31,3	31,4	31,5	31,6	31,8	31,9	32,1	32,3	32,5	32,6	32,7	32,9	33,0	33,1
MVAR condensateur	30,0	30,0	20,0	30,0	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5
RÉSULTANTE MVAR LUE	1,0	3,0	14,0	5,0	4,0															
RÉSULTANTE MVAR NORMALISÉE				5,2	4,4	0,8	1,8	1,9	2,0	2,1	2,3	2,4	2,6	2,8	3,0	3,1	3,2	3,4	3,5	3,6
POINTE LUE (MVA)				94,1	99,6															
POINTE NORMALISÉE (MVA)				95,4	98,9															
POINTE DE POSTE VALIDÉE (MVA)	94,0	93,0	95,0	95,4	98,9	90,1	92,8	93,2	93,5	94,0	94,4	94,9	95,5	96,0	96,4	96,9	97,3	97,7	98,1	98,5
Capacité ferme	105,0	105,0	105,0	105,0	105,1	105,1	105,1	105,1	105,1	105,1	105,1	105,1	105,1	105,1	105,1	105,1	105,1	105,1	105,1	105,1
Taux utilisation				91%	94%	86%	88%	89%	89%	89%	90%	90%	91%	91%	92%	92%	93%	93%	93%	94%
F.P. nat.					0,9477															
Producteur privé					0,0															
Pointe non diversifiée des lignes (MVA)				114,0	108,4	99,6	102,3	102,7	103,0	103,5	103,9	104,4	105,0	105,5	105,9	106,4	106,8	107,2	107,6	108,0
Capacité des lignes (MVA)					n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
POINTE DE POSTE PRÉVUE (MVA)					83,4															

Poste Laurent 25

POSTE	HISTORIQUE					PRÉVISIONS															
	98-99	99-00	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	
% accroissement	3,8%	2,0%	2,7%	5,5%		4,9%	2,2%	0,3%	0,3%	0,5%	0,5%	0,5%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	
Accroissement (MW)	8,0	4,2	5,8	12		11,0	4,8	0,8	0,7	1,2	1,2	1,2	1,4	1,2	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	
POINTE LUE (MW)				215,0	240,0																
POINTE NORMALISÉE (MW)	216,1	217,0	220,3	228,5	222,0	233,0	225,6	226,3	227,0	228,2	229,4	230,6	232,0	233,2	234,3	235,5	236,5	237,5	238,4	239,4	
TRANSFERT (MW) REE25						-10,8															
TRANSFERT (MW) DES25						-1,4															
POINTE NORMALISÉE APRÈS XFERT (MW)	213,0	215,0	217,0	224,0	222,0	220,7	225,6	226,3	227,0	228,2	229,4	230,6	232,0	233,2	234,3	235,5	236,5	237,5	238,4	239,4	
MVAR de la charge	51,0	53,0	66,0	35,0	52,7	48,5	49,5	49,7	49,9	50,1	50,4	50,6	50,9	51,2	51,5	51,7	51,9	52,1	52,4	52,6	
MVAR condensateur	8,0	8,0	14,0	0,0	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	
RÉSULTANTE MVAR LUE	43,0	45,0	52,0	55,0	44,0																
RÉSULTANTE MVAR NORMALISÉE				57,2	36,4	39,8	40,8	41,0	41,2	41,4	41,7	41,9	42,2	42,5	42,8	43,0	43,2	43,4	43,7	43,9	
POINTE LUE (MVA)				221,9	244,0																
POINTE NORMALISÉE (MVA)				230,4	224,9																
POINTE DE POSTE VALIDÉE (MVA)	217,0	219,0	223,0	230,4	224,9	224,3	229,3	230,0	230,7	231,9	233,1	234,3	235,8	237,0	238,2	239,4	240,4	241,4	242,4	243,4	
Capacité ferme	243,0	243,0	243,0	243,0	229,0	229,0	229,0	229,0	229,0	229,0	229,0	229,0	229,0	229,0	229,0	229,0	229,0	229,0	229,0	229,0	
Taux utilisation				95%	98%	98%	100%	100%	101%	101%	102%	102%	103%	103%	104%	105%	105%	105%	106%	106%	
F.P. nat.					0,9767																
Producteur privé					0,0																
Pointe non diversifiée des lignes (MVA)				243,7	253,3	252,7	257,6	258,4	259,1	260,3	261,5	262,7	264,1	265,4	266,6	267,8	268,8	269,8	270,8	271,8	
Capacité des lignes (MVA)					n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	
POINTE DE POSTE PRÉVUE (MVA)					226,5																

Poste Saraguay 12

POSTE	HISTORIQUE					PRÉVISIONS														
	98-99	99-00	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18
% accroissement	3,1%	0,2%	6,7%	5,9%		2,1%	2,3%	0,3%	0,3%	0,5%	0,5%	0,5%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
Accroissement (MW)	1,3	0,1	2,8	2,5		0,6	0,7	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
POINTE LUE (MW)				29,0	33,0															
POINTE NORMALISÉE (MW)	43,0	41,1	44,7	45,1	30,9	31,5	32,2	32,3	32,4	32,6	32,7	32,9	33,1	33,2	33,4	33,6	33,7	33,8	34,0	34,1
TRANSFERT (MW)																				
TRANSFERT (MW)																				
TRANSFERT (MW)																				
POINTE NORMALISÉE APRÈS XFERT (MW)	41,0	42,0	43,0	33,0	30,9	31,5	32,2	32,3	32,4	32,6	32,7	32,9	33,1	33,2	33,4	33,6	33,7	33,8	34,0	34,1
MVAR de la charge	13,0	15,0	13,0	11,0	8,0	7,6	7,8	7,8	7,9	7,9	7,9	8,0	8,0	8,1	8,1	8,1	8,2	8,2	8,2	8,3
MVAR condensateur	21,0	22,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
RÉSULTANTE MVAR LUE	-8,0	-7,0	13,0	11,0	-2,0															
RÉSULTANTE MVAR NORMALISÉE				12,4	-9,0	-2,4	-2,2	-2,2	-2,1	-2,1	-2,1	-2,0	-2,0	-1,9	-1,9	-1,9	-1,8	-1,8	-1,8	-1,7
POINTE LUE (MVA)				31,0	34,5															
POINTE NORMALISÉE (MVA)				35,0	32,2															
POINTE DE POSTE VALIDÉE (MVA)	42,0	43,0	44,0	35,0	32,2	31,6	32,3	32,4	32,5	32,6	32,8	33,0	33,1	33,3	33,5	33,6	33,7	33,9	34,0	34,1
Capacité ferme	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0
Taux utilisation				76%	70%	69%	70%	70%	71%	71%	71%	72%	72%	72%	73%	73%	73%	74%	74%	74%
F.P. nat.				0,9350	0,9719															
Producteur privé					0,0															
Pointe non diversifiée des lignes (MVA)				37,2	35,2	34,6	35,3	35,4	35,5	35,7	35,8	36,0	36,2	36,3	36,5	36,7	36,8	36,9	37,0	37,2
Capacité des lignes (MVA)					n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
POINTE DE POSTE PRÉVUE (MVA)					35,6															



**Prévision de la demande en puissance par
poste sur le réseau intégré de distribution
2005-2019**



Orientations du réseau
Direction - Planification du réseau
Vice-présidence - Réseau
No. de rapport : 30012-05-024-R
No. de dossier : 1003-02/280
30 juin 2005

Prévisions de la demande 2005-2019

Des sources²⁵

Poste Sigle	Historique					Prévisions														
	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20
% accroissement total						2,6%	0,8%	0,6%	1,3%	1,2%	1,0%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
% accroissement naturel						0,0%	0,0%	0,2%	1,3%	1,2%	1,0%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Accroissement naturel (MW)						0,0	0,0	0,8	6,8	6,8	5,1	3,8	3,1	3,1	3,1	3,0	2,9	2,9	2,9	2,8
POINTE LUE (MW)	0,0	425,0	518,0	540,5	524,0															
POINTE NORMALISÉE (MW)	430,2	454,4	508,2	512,5	536,0	536,0	550,0	546,0	546,4	553,2	526,4	530,2	533,3	536,5	539,5	542,6	545,5	548,4	551,3	554,2
CHARGES PONCTUELLES (MW)						14,0	4,2	2,6												
TRANSFERT (MW) SAR25										-32,0										
TRANSFERT (MW) BDU25							-9,0	-9,0												
TRANSFERT (MW)																				
POINTE NORMALISÉE APRÈS XFERT (MW)	429,0	448,0	508,2	512,5	536,0	550,0	545,2	539,6	546,4	521,2	526,4	530,2	533,3	536,5	539,5	542,6	545,5	548,4	551,3	554,2
MVAR de la charge	97,0	119,0	147,2	136,4	113,0	118,6	117,6	116,4	117,8	112,4	113,5	114,3	115,0	115,7	116,4	117,0	117,6	118,3	118,9	119,5
MVAR condensateur	42,0	0,0	82,2	48,4	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
RESULTANTE MVAR LUE	55,0	119,0	65,0	88,0	85,0															
RESULTANTE MVAR NORMALISÉE	0,0	125,1	66,0	80,9	87,8	90,6	89,8	88,4	89,8	84,4	85,5	86,3	87,0	87,7	88,4	89,0	89,6	90,3	90,9	91,5
POINTE LUE (MVA)	0,0	441,3	522,1	547,6	530,9															
POINTE NORMALISÉE (MVA)	0,0	464,0	512,5	518,9	543,1															
POINTE DE POSTE VALIDÉE (MVA)	433,0	464,0	512,5	518,9	543,1	567,4	562,5	546,8	563,8	528,0	533,3	537,2	540,4	543,6	546,7	549,8	552,8	556,8	568,8	561,7
Capacité ferme	560,0	560,0	541,3	574,0	574,0	563,0	563,0	563,0	563,0	563,0	563,0	563,0	563,0	563,0	563,0	563,0	563,0	563,0	563,0	563,0
Taux utilisation	%	%	95%	90%	95%	99%	98%	97%	98%	94%	95%	95%	96%	97%	97%	98%	98%	99%	99%	100%
F.P. nat.	0,0000	0,9630	0,9619	0,9698	0,9775															
Producteur privé	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
Pointe non diversifiée des lignes (MVA)	0,0	499,8	533,9	536,8	563,1	577,9	572,8	567,0	574,2	547,5	552,9	556,9	560,3	563,6	566,8	570,1	573,1	576,2	579,3	582,4
Capacité des lignes (MVA)	542,0	542,0	542,0	542,0	542,0	542,0	542,0	542,0	542,0	542,0	542,0	542,0	542,0	542,0	542,0	542,0	542,0	542,0	542,0	542,0
POINTE DE POSTE PRÉVUE (MVA)					520,9	522,1														

Prévisions de la demande 2005-2019

Laurent12

Poste Sigle	Historique					Previsions														
	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20
% accroissement total						5,6%	0,7%	0,7%	1,2%	1,2%	0,9%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
% accroissement naturel						0,0%	0,0%	0,1%	1,2%	1,2%	0,9%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Accroissement naturel (MW)						0,0	0,0	0,1	1,2	1,2	0,9	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5
POINTE LUE (MW)	0,0	94,0	99,5	95,0	91,0															
POINTE NORMALISÉE (MW)	95,5	98,6	98,8	93,0	89,9	89,9	94,9	95,7	97,4	98,6	99,5	100,2	100,8	101,3	101,9	102,5	103,0	103,5	104,0	104,6
CHARGES PONCTUELLES (MW)						5,0	0,7	0,5												
TRANSFERT (MW)																				
TRANSFERT (MW)																				
TRANSFERT (MW)																				
POINTE NORMALISÉE APRÈS XFERT (MW)	94,0	95,0	98,8	93,0	89,9	94,9	95,6	96,2	97,4	98,6	99,5	100,2	100,8	101,3	101,9	102,5	103,0	103,5	104,0	104,6
MVAR de la charge	34,0	35,0	33,5	31,6	28,8	30,0	30,3	30,5	30,8	31,2	31,5	31,7	31,9	32,1	32,2	32,4	32,6	32,8	32,9	33,1
MVAR condensateur	20,0	30,0	29,5	19,6	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8
RESULTANTE MVAR LUE	14,0	5,0	4,0	12,0	-1,0															
RESULTANTE MVAR NORMALISÉE	0,0	5,2	4,4	11,3	-1,3	0,2	0,5	0,7	1,0	1,4	1,7	1,9	2,1	2,3	2,4	2,6	2,8	3,0	3,1	3,3
POINTE LUE (MVA)	0,0	94,1	99,6	95,8	91,0															
POINTE NORMALISÉE (MVA)	0,0	95,4	98,9	93,7	89,9															
POINTE DE POSTE VALIDÉE (MVA)	96,0	96,4	98,9	93,7	89,9	94,9	95,6	96,3	97,4	98,6	99,5	100,2	100,8	101,4	101,9	102,5	103,0	103,5	104,1	104,6
Capacité ferme	105,0	105,0	105,1	105,1	105,1	105,1	105,1	105,1	105,1	105,1	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
Taux utilisation	%	91%	94%	89%	86%	90%	91%	92%	93%	94%	62%	63%	63%	63%	64%	64%	64%	65%	65%	65%
F.P. nat.	0,0000	0,0000	0,9477	0,9489	0,9534															
Producteur privé	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
Pointe non diversifiée des lignes (MVA)	0,0	114,0	108,4	103,3	98,2	101,5	102,3	103,0	104,2	105,5	106,5	107,2	107,8	108,4	109,0	109,8	110,2	110,8	111,4	111,9
Capacité des lignes (MVA)	159,0	159,0	159,0	159,0	159,0	159,0	159,0	159,0	159,0	159,0	159,0	159,0	159,0	159,0	159,0	159,0	159,0	159,0	159,0	159,0
POINTE DE POSTE PRÉVUE (MVA)				90,1	90,1															

Prévisions de la demande 2005-2019

Laurent25

Poste Sigle	LAURENT 25 LAU25		Historique					Previsions												
	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20
% accroissement total						4,1%	6,1%	5,1%	1,1%	1,1%	0,9%	0,7%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
% accroissement naturel						0,0%	0,0%	0,1%	1,1%	1,1%	0,9%	0,7%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Accroissement naturel (MW)						0,0	0,0	0,3	2,7	2,4	1,8	1,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0
POINTE LUE (MW)	0,0	215,0	240,0	247,3	228,0															
POINTE NORMALISÉE (MW)	220,3	228,5	222,0	240,0	225,0	225,0	219,4	227,8	241,8	214,2	200,9	202,3	203,4	204,4	205,5	206,6	207,6	208,6	209,6	210,6
CHARGES PONCTUELLES (MW)						9,3	13,4	11,3												
TRANSFERT (MW) REE12																				
TRANSFERT (MW) REE25																				
TRANSFERT (MW) REE25						-14,9	-4,0													
TRANSFERT (MW) SAR25									-30,0	-15,0										
POINTE NORMALISÉE APRÈS XFERT (MW)	217,0	224,0	222,0	240,0	225,0	219,4	227,4	239,1	211,3	199,2	200,9	202,3	203,4	204,4	205,5	206,6	207,6	208,6	209,6	210,6
MVAR de la charge	66,0	35,0	52,7	55,5	48,3	46,5	48,2	50,6	44,9	42,2	42,6	42,8	43,1	43,3	43,5	43,8	44,0	44,2	44,4	44,6
MVAR condensateur	14,0	0,0	8,7	8,5	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
RESULTANTE MVAR LUE	52,0	55,0	44,0	47,0	40,0															
RESULTANTE MVAR NORMALISÉE	0,0	57,2	36,4	45,4	39,4	38,2	39,9	42,3	36,6	33,9	34,3	34,5	34,8	35,0	35,2	35,5	35,7	35,9	36,1	36,3
POINTE LUE (MVA)	0,0	221,9	244,0	251,7	231,5															
POINTE NORMALISÉE (MVA)	0,0	230,4	224,9	244,3	226,4															
POINTE DE POSTE VALIDÉE (MVA)	223,0	230,4	224,9	244,3	226,4	222,7	230,9	242,9	214,9	202,0	203,9	206,2	206,3	207,4	208,6	209,6	210,6	211,6	212,7	213,7
Capacité ferme	243,0	243,0	229,0	229,0	229,0	229,0	229,0	229,0	229,0	229,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Taux utilisation	%	95%	98%	107%	100%	97%	101%	106%	94%	88%	102%	103%	103%	104%	104%	105%	105%	106%	106%	107%
F.P. nat.	0,0000	0,0000	0,9767	0,9757	0,9783															
Producteur privé	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
Pointe non diversifiée des lignes (MVA)	0,0	243,7	253,3	252,8	252,8	246,5	255,5	268,7	237,8	223,6	225,6	227,1	228,3	229,5	230,7	231,9	233,0	234,2	235,3	236,5
Capacité des lignes (MVA)	328,0	310,0	310,0	310,0	310,0	310,0	310,0	310,0	310,0	310,0	310,0	310,0	310,0	310,0	310,0	310,0	310,0	310,0	310,0	310,0
POINTE DE POSTE PRÉVUE (MVA)				224,3	238,7															

Prévisions de la demande 2005-2019

Saraguay12

Poste Sigle	SARAGUAY 12 SAR12					Historique					Previsions									
	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20
% accroissement total						6,9%	0,5%	0,2%	1,3%	1,2%	1,0%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
% accroissement naturel						0,0%	0,0%	0,2%	1,3%	1,2%	1,0%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Accroissement naturel (MW)						0,0	0,0	0,1	0,5	0,5	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
POINTE LUE (MW)	0,0	29,0	33,0	33,0	38,0															
POINTE NORMALISÉE (MW)	44,7	45,1	30,9	32,1	33,1	33,1	40,2	40,5	41,0	41,5	41,9	42,2	42,4	42,7	42,9	43,2	43,4	43,6	43,9	44,1
CHARGES PONCTUELLES (MW)						2,3	0,2													
TRANSFERT (MW)	REE12					4,8														
TRANSFERT (MW)																				
TRANSFERT (MW)																				
TRANSFERT (MW)																				
POINTE NORMALISÉE APRÈS XFERT (MW)	43,0	33,0	30,9	32,1	33,1	40,2	40,4	40,5	41,0	41,5	41,9	42,2	42,4	42,7	42,9	43,2	43,4	43,6	43,9	44,1
MVAR de la charge	13,0	11,0	8,0	8,0	11,5	12,2	12,2	12,2	12,4	12,6	12,7	12,8	12,8	12,9	13,0	13,1	13,1	13,2	13,3	13,3
MVAR condensateur	0,0	0,0	10,0	0,0	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
RESULTANTE MVAR LUE	13,0	11,0	-2,0	8,0	-9,0															
RESULTANTE MVAR NORMALISÉE	0,0	12,4	-9,0	7,8	-10,5	-8,3	-8,3	-8,3	-8,1	-7,9	-7,8	-7,7	-7,7	-7,6	-7,5	-7,4	-7,4	-7,3	-7,2	-7,2
POINTE LUE (MVA)	0,0	31,0	34,5	34,0	39,1															
POINTE NORMALISÉE (MVA)	0,0	35,0	32,2	33,0	34,7															
POINTE DE POSTE VALIDÉE (MVA)	44,0	36,0	32,2	33,0	34,7	41,1	41,2	41,3	41,8	42,2	42,6	42,9	43,1	43,4	43,6	43,8	44,0	44,2	44,5	44,7
Capacité ferme	46,0	46,0	46,0	47,3	47,3	47,3	47,3	47,3	47,3	47,3	47,3	47,3	47,3	47,3	47,3	47,3	47,3	47,3	47,3	47,3
Taux utilisation	%	76%	70%	70%	73%	67%	67%	67%	68%	69%	70%	71%	71%	72%	72%	73%	73%	74%	74%	74%
F.P. nat.	0,0000	0,9350	0,9719	0,9719	0,9571															
Producteur privé	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0															
Pointe non diversifiée des lignes (MVA)	0,0	37,2	35,2	34,5	35,6	42,1	42,3	42,3	42,8	43,3	43,7	44,0	44,2	44,5	44,7	44,9	45,1	45,4	45,6	45,8
Capacité des lignes (MVA)	88,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
POINTE DE POSTE PRÉVUE (MVA)				31,6	39,9															

Prévisions de la demande 2005-2019

Saraguay25

Poste Sigle	SARAGUAY 25					Historique															Previsions				
	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20					
% accroissement total						0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,5%	1,5%	1,0%	1,0%	1,0%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%					
% accroissement naturel						0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,5%	1,5%	1,5%	1,0%	1,0%	1,0%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%				
Accroissement naturel (MW)						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	0,8	0,4	0,4	0,4	0,4				
POINTE LUE (MW)					0,0																				
POINTE NORMALISÉE (MW)					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	78,2	79,3	80,5	81,3	82,1	83,0	83,4	83,8	84,2	84,6					
CHARGES PONCTUELLES (MW)																									
TRANSFERT (MW)									30,0	15,0															
TRANSFERT (MW)									32,0																
TRANSFERT (MW)																									
TRANSFERT (MW)																									
POINTE NORMALISÉE APRES XFERT (MW)					0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	77,0	78,2	79,3	80,5	81,3	82,1	83,0	83,4	83,8	84,2	84,6					
MVAR de la charge						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
MVAR condensateur						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
RESULTANTE MVAR LUE																									
RESULTANTE MVAR NORMALISÉE						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
POINTE LUE (MVA)																									
POINTE NORMALISÉE (MVA)																									
POINTE DE POSTE VALIDÉE (MVA)					0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	77,0	78,2	79,3	80,5	81,3	82,1	83,0	83,4	83,8	84,2	84,6					
Capacité ferme					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0				
Taux utilisation											83%	84%	86%	87%	87%	88%	89%	89%	90%	90%	90%				
F.P. nat.					1,0000																				
Producteur privé																									
Pointe non diversifiée des lignes (MVA)					0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	77,0	78,2	79,3	80,5	81,3	82,1	83,0	83,4	83,8	84,2	84,6					
Capacité des lignes (MVA)					n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d				
POINTE DE POSTE PRÉVUE (MVA)					0,0																				